

Ricambistica citofonia 4+n con ronzatore o a chiamata elettronica

RIFERIMENTO MORSETTI CITOFONI 4+1									
	Caratteristiche	FARFISA	URMET	TERRANEO	COMELIT	BITRON	ELVOX	BPT	BTICINO
		EX320R							
	Microfono	1	2	1	3	2	2	2	4
	Altoparlante	2	1	2	2	1	1	3	3
	Massa-Comune	3	6	3	4	6	3	1	1
	Serratura	5	9	T1	P1	9	7 1/2		6
	Ronzatore	6	7	6		11	6		
	Suoneria elettronica	9	CA		S	C7		4	5
RIFERIMENTO MORSETTI PORTIERI ELETTRICI 4+1									
	Caratteristiche	FARFISA	URMET	ERRANEO**	COMELIT	BITRON*	ELVOX	BPT	BTICINO
		MD30							
	Microfono	2	1	2	2	1			
	Altoparlante	1	2	1	3	2			
	Alim. Positiva	3 (8Vcc)	+ (6Vcc)	+ (8Vcc)	+ (9Vcc)	+ (8,5Vcc)			
Massa-Comune	4	-		4-	-				
<p>* Il portiere elettrico BITRON ha anche: "C" uscita nota elettronica per la chiamata e "~" ingresso tensione alternata 12Vca ** sostituendo il porter TERRANEO con uno FARFISA è necessario portare un filo in più per la massa (morsetto 4)</p>									
RIFERIMENTO MORSETTI ALIMENTATORI IMPIANTI CITOFONICI 4+1									
	Caratteristiche	FARFISA	URMET	TERRANEO	COMELIT	BITRON	ELVOX	BPT	BTICINO
		PRS240							
	Alim. Positiva	+ (8Vcc)	+ (6Vcc)	+ (8Vcc)	+ (9Vcc)	+ (8,5Vcc)			
	Massa-Comune	-	-/0	-	-/~	0			
	Alternata 12 Vca	~	~	~	~	12Vca			
Nota elettronica	C+	PS		C					